

# АВАРИЙНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ВЕХ-СРЗВ-ВГ

Manual Call Point


Ручной взрывозащищенный пожарный извещатель

Приборы серии ВЕХ представляют собой взрывобезопасные ручные пожарные извещатели, соответствующие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работ во взрывоопасных средах».



Ручные пожарные извещатели серии ВЕХ применяются в зонах 1, 2, 21 и 22, для оповещения при пожаре и выбросе горючих газов. Конструкция предусматривает исполнение с или без контрольного резистора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- маркировка взрывозащиты:**  
ВЕХ-СРЗА: 2EX e d IIC T6 Gc X; Ex tb IIIC T60C Db X  
ВЕХ-СРЗВ: 1EX e d mb IIC T4 Gb X; Ex tb IIIC T70C Db X
- рабочая температура:**  
ВЕХ-СРЗА: от -40 до +55°C  
ВЕХ-СРЗВ: от -40 до +50°C
- степень защиты от внешних воздействий:** IP66
- активация:**  
ВЕХ-СРЗА/В-ВГ: разбить стекло  
ВЕХ-СРЗА/В-РВ: повернуть кнопку  
ВЕХ-СРЗА/В-РТ: активация ключом (идет в комплекте)
- напряжение:**  
ВЕХ-СРЗА:  
U<sub>max</sub> = 250В AC I<sub>max</sub> = 5.0 А  
U<sub>max</sub> = 50В DC I<sub>max</sub> = 1.0 А  
ВЕХ-СРЗВ:  
версии: U = 6В, 12В, 24В, 48В DC
- механические характеристики:**  
корпус изготовлен из алюминия морского исполнения LM6 хромирование и покрытие порошком – хорошая защита от коррозии  
цвет корпуса: красный RAL3000 (остальные цвета по запросу)  
6 клемм для проводников сечением 4,0 мм<sup>2</sup>  
2 кабельных ввода М20 сверху, 1 кабельный ввод М20 сбоку  
заднюю крышку можно поворачивать для удобства монтажа  
2 нейлоновые заглушки в стандартном исполнении
- дополнительные опции:**  
различные цвета корпуса для удовлетворения специальных требований  
ДИН рейка с 8 клеммами для проводников сечение 4,0 мм<sup>2</sup>  
крепления из нержавеющей стали  
табличка с надписью «режим»  
серийный и/или оконечный резистор  
заглушки из нержавеющей стали или латуни
- вес:** 0,8 кг



• ВЕХ-СРЗВ-ВГ  
Break Glass Call Point  
Ручной пожарный извещатель



ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА		ПРИМЕР ЗАКАЗА: ВЕХСРЗВ-ВГ-СТ-LF-NL-RD-24V-E470R					
Тип изделия	Клеммы	Защитная крышка	Таговая табличка	Цвет корпуса	Версия	Оконечный резистор	Серийный резистор
ВЕХ-СРЗВ-ВГ	ST Стандарт	LF Есть	NL Без таблички	RD: Красный RAL3000	48V	EXXXX XXX - значение резистора (Ом)	SXXXX XXX - значение резистора (Ом)
	DR Дин-рейка	NF Нет	DL С табличкой	XX: Специальный – по запросу	24V		
					12V		
					6V		

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93